

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100 FMC-FESA-1F1T-31S20

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100 FMC-FESA-1F1T-31S20
Hãng sản xuất	KCO
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Trọng lượng	170 g (bộ chuyển đổi); 395 g cả bộ nguồn
Xuất xứ	China
Tốc độ	10/100 Mbps
Số sợi sử dụng	2 sợi
Cổng điện	RJ45 (10/100Mbps (Fast Ethernet))
Chế độ hoạt động	Chuyển đổi hai chiều quang ↔ điện, tự thương lượng tốc độ
Lắp đặt	Đế bàn hoặc giá đỡ tập trung, chạy liên tục 24/7
Mã sản phẩm	FMC-FESA-1F1T-31S20
Chuẩn tuân thủ	IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX; IEEE 802.3x
Khoảng cách	Cáp quang 20 km; cáp đồng Cat5 100 m
Giao diện	1 × RJ45 10/100Base-TX + 1 × cổng quang duplex SC/FC/ST
Chế độ chuyển đổi	Store-and-forward hoặc cut-through
Bảng địa chỉ MAC	1K
Bộ đệm	1 Mbit
Độ trễ	Store-and-forward 9,6 μs; cut-through 0,9 μs
MTBF	100.000 giờ
Đèn báo	Power, FDX, Status, Speed, FX Link/Act, TX Link/Act
Nguồn cấp	DC 5V 1A (ngoài); AC 220V 0,5A / DC -48V (trong)
Công suất tiêu thụ	5 W
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C ~ +60 °C
Độ ẩm hoạt động	5 % ~ 90 % RH
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C ~ +70 °C
Kích thước	70 mm (W) × 95 mm (D) × 25 mm (H)
Khung tập trung tùy chọn	Khung 19 inch FMC-CHAS-14 chứa 14 bộ
Chứng nhận	FCC Class A, CE

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-quang-dien-2-soi-10-100-fmc-fesa-1ft-31s20.html>