Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

SWITCH RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES126S-P V2

Mã sản phẩm: **RG-ES126S-P V2**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES126S-P V2
Hãng sản xuất	Ruijie
Mã sản phẩm	RG-ES126S-P V2
Loại sản phẩm	Switch mạng
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	100 V AC đến 240 V AC, 4 A
Loại thiết bị	Switch PoE không quản lý (Unmanaged PoE), Lớp 2
Cổng downlink	24 x 10/100BASE-TX (đều hỗ trợ PoE)
Uplink SFP	2 x 10/100/1000BASE-T, trong đó 1 cổng là Combo (RJ45/SFP)
PoE và ngân sách	24 cổng PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at), ngân sách tối đa 370 W, tối đa 30 W/cổng
Băng thông chuyển mạch	8,8 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp	6,55 Mpps
Bảng địa chỉ MAC	16.000 mục
Chế độ chuyển mạch	Store-and-forward; Auto MDI/MDIX; hỗ trợ Flow Control và cách ly cổng
Quản lý (Ruijie Cloud)	Giám sát trên Ruijie Cloud (Cloud monitoring) — cần ít nhất 1 switch được quản lý trong cùng mạng để hiển thị
Kích thước (R x S x C)	440 x 208 x 44 mm (gắn tủ rack 19 inch)
Khối lượng (cả bao bì)	3 kg
Công suất tiêu thụ	< 432 W
Tản nhiệt	Có quạt
Chống sét	6 kV
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 45°C (bảo quản -40°C đến 70°C)
Độ ẩm hoạt động	10%–90% RH (bảo quản 5%–95% RH)
MTBF	> 200.000 giờ
Bảo hành theo hãng	3 năm
Chứng nhận	CE, RoHS
Phụ kiện kèm theo	2 giá đỡ, 4 chân đế, 8 ốc M3x6, dây nguồn, hướng dẫn nhanh, phiếu bảo hành

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-es126s-p-v2.html